



Montáž na stěnu



Montáž na trubku

- Jednoduchá montáž
- Zajištění stínítka proti uvolnění ze základny majáku
- Moderní design
- Vysoký stupeň krytí IP 65

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE:**

<b>Rozměry (průměr x výška):</b>	100 mm x 138,5 mm
<b>Pouzdro:</b>	Směs PC a ABS
<b>Stínítko:</b>	Průsvitný PC
<b>Montáž:</b>	Na základnu, na stěnu, na trubku (Pro montáž na trubku musí být základna 975 840 90 objednána dvakrát)

**TRVALE SVÍTECÍ MAJÁK: 826**

<b>Připojení:</b>	Šroubové svorky, max. 1,5 mm <sup>2</sup> Ochrana před dotykem podle VDE
<b>Kabelový vstup:</b>	Průměr kabelu 5 – 7 mm
<b>Napájecí napětí:</b>	max. 250 V pro B 15 d
<b>Žárovka:</b>	max. 15 W
<b>Zatěžovatel:</b>	100 % - max. 15 W, 50% max. 25 W
<b>Patice:</b>	B 15d

Žárovka není součástí sestavy.

**BLIKAJÍCÍ MAJÁK: 827**

<b>Připojení:</b>	Šroubové svorky 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> Ochrana před dotykem podle VDE
<b>Kabelový vstup:</b>	Průměr kabelu 5 – 7 mm
<b>Napájecí napětí:</b>	24 V ≐, 115 V ~, 230 V ~
<b>Žárovka:</b>	max. 25 W
<b>Frekvence blikání:</b>	1,5 Hz
<b>Náběhový proud:</b>	při 24 V ≐ 3 A      při 115 V ~ 600 mA      při 230 V ~ 350 mA
<b>Patice:</b>	B 15 d

Žárovka je součástí sestavy.

**ZÁBLESKOVÝ MAJÁK: 828**

<b>Připojení:</b>	Šroubové svorky 0,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> Ochrana před dotykem podle VDE
<b>Kabelový vstup:</b>	Průměr kabelu 5 – 7 mm
<b>Frekvence záblesku:</b>	1 Hz
<b>Energie záblesku:</b>	5 Ws
<b>Životnost:</b>	4 x 10 <sup>6</sup> záblesků
<b>Napájecí napětí:</b>	12 V =    24 V =    115 V ~    230 V ~
<b>Proudová spotřeba:</b>	500 mA    300 mA    65 mA    150 mA

**MAJÁK - DVĚ****FREKVENCE ZÁBLESKU: 828**

<b>Připojení:</b>	Šroubové svorky 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> Ochrana před dotykem podle VDE
<b>Kabelový vstup:</b>	Průměr kabelu 5 – 7 mm
<b>Frekvence záblesku:</b>	0,5 Hz nebo 1,5 Hz – nastavení je prováděno externě
<b>Energie záblesku:</b>	5 Ws
<b>Životnost:</b>	4 x 10 <sup>6</sup> záblesků
<b>Napájecí napětí:</b>	24 V =
<b>Proudová spotřeba:</b>	500 mA





## OBJEDNACÍ REFERENCE:

<b>Trvale svítící maják:</b>	12 - 240 V		
červená	826 100 00		
zelená	826 200 00		
žlutá	826 300 00		
čirá	826 400 00		
modrá	826 500 00		

<b>Blikající maják:</b>	24 V ≅	115 V ~	230 V ≅
červená	827 100 75	827 100 77	827 100 78
žlutá	827 300 75	827 300 77	827 300 78

<b>Zábleskové světlo:</b>	12 V =	24 V =	115 V ~	230 V ~
červená	828 100 54	828 100 55	828 100 67	828 100 68
žlutá	828 300 54	828 300 55	828 300 67	828 300 68
čirá		828 400 55		828 400 68

<b>Maják - dvě frekvence:</b>	24 V =
červená	828 120 55
žlutá	828 320 55

Další barvy a napájecí napětí na vyžádání.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Plastový držák pro montáž na stěnu	975 826 05
---------------------------------------	------------

Kovová ochranná mřížka pro montáž na základnu	975 826 03
--	------------

Trubka ø 25 mm, eloxovaný hliník, délka 100 mm	975 845 10
--	------------

Základna pro montáž na trubku	975 840 90
----------------------------------	------------

Žárovka Ba 15 d, 15 W, pro maják 826  
max. délka 45 mm

<b>Napětí:</b>	24 V	230 V
	955 826 35	955 826 38

Žárovka Ba 15 d, 25 W, pro blikající maják 827  
max. délka 55 mm

<b>Napětí:</b>	24 V	115 V	230 V
	955 827 35	955 827 37	955 827 38

