

482

Houkačka



- Dostupná také verze s nízkou spotřebou pro použití jako výtahový alarm
- Malé rozměry


TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměry (průměr x výška):	70 mm x 80 mm
Pouzdro:	ABS
Připojení:	Šroubové svorky, max. 1,5 mm ² lanko, max. 2,5 mm ² jednoduchý vodič
Kabelový vstup:	Průměr kabelu max. 9 mm
Montáž:	Na stěnu, zvukový výstup je orientovaný směrem dolů

OBJEDNACÍ REFERENCE:

AC verze					
Napájení	12 V ~	24 V ~	42 V ~	115 V ~	230 V ~
Proud. spotřeba	330 mA	190 mA	75 mA	15 mA	15 mA
	482 052 64	482 052 65	482 052 66	482 052 67	482 052 68
DC verze					
Napájení	12 V =	24 V =			
Proud. spotřeba	150 mA	70 mA			
	482 052 54	482 052 55			
Výtahový alarm					
Napájení	6 V ~	12 V ~			
Proud. spotřeba	80 mA	130 mA			
	482 347 13	482 347 14			

Další napájecí napětí na vyžádání.



582

Houkačka



- Malé rozměry, design s trubkou

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměry (průměr x výška):	70 mm x 170 mm
Pouzdro:	ABS
Připojení:	Šroubové svorky , max. 1,5 mm ² lanko, max. 2,5 mm ² jednoduchý vodič
Kabelový vstup:	Průměr kabelu max. 9 mm
Montáž:	Na stěnu, zvukový výstup je orientovaný směrem dolů

OBJEDNACÍ REFERENCE:

AC verze					
Napájení	12 V ~	24 V ~	42 V ~	115 V ~	230 V ~
Proud. spotřeba	330 mA	190 mA	75 mA	15 mA	15 mA
	582 052 64	582 052 65	582 052 66	582 052 67	582 052 68
DC verze					
Napájení	12 V =	24 V =			
Proud. spotřeba	150 mA	70 mA			
	582 052 54	582 052 55			

Další napájecí napětí na vyžádání.

